



FH 6001 R

Parametry techniczne	
1~ Moc max. (kW)	6,2 kW
1~ Moc znamionowa (kW)	5,6 kW
1~ Prąd znamionowy (A)	24,3 A
Napięcie (V)	230V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Wymiary mm (dług. / szer. / wys.)	790 / 600 / 645
Moc akustyczna	97 dB
Waga (kg)	71 kg
Prądnica	
Typ prądnicy	Synchroniczna
Model	KR100G32
Stopień ochrony	IP 23
Stabilizacja napięcia AVR	± 2 %
Silnik	
Silnik	Honda GX390
Moc przy 3000 obr./min	7,4 kW
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,3 l
Paliwo	Benzyna Pb 95
Zbiornik paliwa	6,2 litrów
Średnie zużycie paliwa (obciążenie 75%)	2,7 l/ h
Rozruch	rewersyjny / linka
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 230V Schuko	1
Gniazdo 32A 230V (3P) IP44	1
Wyłącznik termiczny	TAK
Czujnik poziomu oleju	TAK

- Podane dane mają charakter orientacyjny